

LR16H-RT (EZ)



PUSH VIDEO

- Технология EaZy Networking
- Функции Push Status и Push Video
- Видеозапись 960H
- Видеовыход 1080P HDMI

16 канальный 960H видеорегистратор

➤ Особенности

➤ Облачная технология EaZy Networking*

- EaZy Networking – облачный сервис компании AVTECH – позволяет автоматически настроить соединение с Интернет в три этапа с помощью мобильного приложения EagleEyes.
- Функция «Buddy» позволяет подключить к устройству других пользователей.
- Извещение о подключении к устройству.

➤ Push Status и Push Video – удаленное информирование о событиях в системе в приложении EagleEyes

- Push Video – отправка мгновенных уведомлений о тревожных событиях.
- Push Status – отправка мгновенных уведомлений о системных событиях, например, пропадание видеосигнала или сбой в работе жесткого диска.



➤ Запись с разрешением 960H для всех каналов

- Поддержка видеозаписи 960H для всех каналов с целью получения высокого качества видео и четких изображений.

➤ Выход видео HDMI с разрешением 1080P

- Разрешение видео Full HD с использованием интерфейса HDMI.

➤ Мобильное наблюдение с помощью программы EagleEyes

- Совместимость с iOS и Android мобильными устройствами.

➤ Удаленное наблюдение через браузеры или CMS

- Совместимость с Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и Safari.
- В качестве CMS используется бесплатная программа AVTech «Video Viewer».
- Также возможно применение медиаплеера QuickTime компании Apple.

➤ Поддержка дискового массива

- Встроенный интерфейс eSATA для подключения внешнего массива, увеличивающего емкость хранения (до 4х-дискового массива RAID 0 и 1).

➤ Независимое управление каналами

- Отдельно настраиваемые разрешение, качество и частота кадров для повышения эффективности записи и исключения потери важных сцен.

➤ Независимая дистанционная работа пользователей

- Позволяет пользователям независимо друг от друга просматривать различные каналы.

➤ Многозадачность

- Позволяет производить просмотр, запись, воспроизведение, сохранение и работу по сети одновременно.

➤ Резервное копирование

- Поддержка USB флэш-накопителей и копирования по сети.

*EaZy Networking – условно-бесплатный сервис для автоматического (plug & play) подключения устройств к сети Интернет. Компания AVTech предоставляет 2 ГБ бесплатно (около 2185 минут). После использования этого объема скорость передачи упадет до 1 кадра в секунду. Для восстановления скорости необходимо подписаться на какой-либо тарифный план AVTech или настроить сетевые параметры вручную.

➤ Спецификация*

▼ Видео		
Система видеосигнала	NTSC / PAL (авто определение)	
Формат сжатия видео	H.264	
Вход видео	16 каналов (композитный сигнал 1 Vp-p 75Ω BNC)	
Выход видео	BNC	Да (основной монитор)
	VGA	Да
	HDMI	Да
Двойной видеовыход	Да	
▼ Запись и сохранение		
Макс. скорость записи	960H	960 × 480 пикс. с 480 к/с <NTSC> / 960 × 576 пикс. с 400 к/с <PAL>
	Frame	704 × 480 пикс. с 480 к/с <NTSC> / 704 × 576 пикс. с 400 к/с <PAL>
	Field	704 × 240 пикс. с 480 к/с <NTSC> / 704 × 288 пикс. с 400 к/с <PAL>
	CIF	352 × 240 пикс. с 480 к/с <NTSC> / 352 × 288 пикс. с 400 к/с <PAL>
Режим записи	Ручной / По таймеру / По движению / По тревоге / Удаленно	
Предварительная запись по тревоге	Да	
Быстрый поиск	По времени / По движению / По тревоге	
Резервное копирование	Накопитель USB 2.0 / Сеть	
▼ Аудио		
Вход	4 входа	
Выход	1 выход (моно)	
▼ Общее		
Хранилище	До 2 жестких диска SATA	
Интерфейс SATA	Да	
Интерфейс eSATA	Да (для подключения внешнего массива)	
Настройки качества изображения	SUPER BEST / BEST / HIGH / NORMAL	
USB мышь	Да	
Площадь детектирования движения	16 × 12 ячеек на канал	
Чувствительность детектирования движения	3 настраиваемых параметра	
Извещение о событии	Push Video / FTP / E-Mail	
Увеличение изображения	2X цифровой зум	
Управление PTZ	Да	
Тревожные входы/выходы	16 входов (4 входа для Push Video), 1 выход	
ИК управление	Да (встроенный приемник ИК)	
Блокировка клавиатуры (пароль)	Да	
Уровни пользователей	4 уровня с различными полномочиями	
Детектор пропадания видеосигнала	Да	
Наименование камеры	До 12 символов	
Настройки видео	Яркость / Контрастность / Насыщенность / Оттенок	
Форматы даты	YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY	
Автоперевод летнего времени	Да	
Источник питания (±10%)	DC19В / 3,42А	
Потребляемая мощность (±10%)	17Вт (без жесткого диска и камеры)	
Рабочая температура	10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)	
Размеры (мм)**	430(W) x 65(H) x 338(D)	
▼ Сеть		
Ethernet	10/100 Base-T. Поддержка удаленного управления и просмотра по Ethernet	
Сетевой протокол	TCP/IP, PPPOE, DHCP и DDNS	

